

Art.-Nr.

9205201

Netzteil Powerline Triac Panel CC 34W

Unser **Powerline Triac Konstantstromtreiber** sorgt für die Stromversorgung des Fled Backlit Panels. Mit einem Phasenabschnittdimmer lässt sich der Treiber primär dimmen. Das Netzteil ist ENEC zertifiziert und sorgt für eine flickerfreie Ausleuchtung. Die angeschlossenen Leitungen minimieren den Installationsaufwand.



Dimmbar



4028085920521

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nennspannung | 40 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Spannungsbereich | V |
| Ausgang DC | 40 V |
| Nennstrom | 850 mA |
| Leistungsaufnahme | 36 W |
| TcMax | 90 °C |
| TaMin | -20 °C |
| TaMax | 45 °C |
| Lagertemperaturbereich | °C |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzklasse | III Schutzkleinspannung |
| Anwendungsbereich | Innenraum |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Bemessungslebensdauer | L80/B10 |
| Schaltzyklus | 50000 |
| garantiezeitJahreSIGOR | 5 Jahre |
| Länge | 138 mm |
| Breite | 47 mm |
| Höhe | 30 mm |
| VPE | 1 stck |